



Datenblatt COMEXIO IO-Extension

Zum Produkt:

Die COMEXIO IO-Extension ist die kostengünstige Erweiterung des COMEXIO Servers

Installation:

Die Installation sollte nur durch eine Elektro-Fachkraft oder eine elektrotechnisch unterwiesene Person erfolgen. Die Systemgeräte sind für die Montage auf einer DIN-Hutschiene geeignet.

Ausgänge:

bei 16A Relais auf Induktiven und Kapazitiven Lasten auf Einschaltströme achten! (geeigneter Einschaltstrombegrenzer verwenden)



Allgemeine Informationen	
Art-Nr.:	CME110
Verpackungseinheit	1VE
Gewicht Brutto	0,518kg
Versorgung	
Spannung	24 V DC
Stromaufnahme	Max. 205 mA
Leistungsaufnahme	2,8 – 4,9 W
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	-0..+40°C, 5..90 % rH, nicht kondensierend
Lagerbedingungen	-10..+70°C, 5..90 % rH, nicht kondensierend
Verschmutzungsgrad	2
Gehäuse	
B/H/T	160 x 90 x 60mm
Schutzart	IP20
Teilungseinheiten	9TE
Eingang Analog (auch Digital verwendbar)	
Bezeichnung	AI 1-8
Spannung Analog	0-10 V
Spannung Digital	12-24 DC
Schraubanschluss	Starr bis zu 1,5 mm ²
Anzugsmoment	0,2 Nm
Toleranz	4%
Auflösung	8 Bit
Innenwiderstand	21 kΩ
Digitale-Schaltsschwellen	5,8V 6,2V
Eingang Universal (auch Digital verwendbar)	
Bezeichnung	I 1-8
Spannung	12; 24; oder 230 AC/DC (nicht galvanisch getrennt)
Schraubanschluss	Starr bis zu 2,5 mm ²
Anzugsmoment	0,4 Nm
Auflösung	1kHz (Impuls) bei Gleichstrom
Innenwiderstand	7,4 kΩ
Digitale-Schaltsschwellen	8V 11V

Analoge Ausgänge	
Bezeichnung	AO 1-4
Spannung	0-10 V
Schraubanschluss	Starr bis zu 1,5 mm ²
Anzugsmoment	0,2 Nm
Toleranz	5%
Auflösung	8Bit
Innenwiderstand	21 Ω
I max	10mA
Leistungsausgänge	
Typ:	Relais (Wechsler)
Bezeichnung	Q1-9
Schraubanschluss	Starr bis zu 2,5 mm ²
Anzugsmoment	0,4 Nm
Spannung AC max.	230V
I max	16A
Gruppe max (Klemmblock)	16A
Gruppe max (Gerät)	48A
DC	30/110/220V 16/0,3/0,12A
Strommessung (für Sinusverbraucher)	
Bezeichnung	QI 1-9
Schraubanschluss	Starr bis zu 2,5 mm ² (entspricht Q1-Q9)
Anzugsmoment	0,4 Nm
Toleranz	1,8%
Auflösung	1mA